

【IS-350 メーターレポートの出し方】

(1) ホーム画面でメニューボタンを押すと次の画面が表示されます。

| |
|---------------|
| メイン メニュー |
| 1. インエイ |
| 2. バッチ セッテイ |
| 3. ジョブ メモリー |
| 4. リョウキン センタク |

(2) リストから6番のシュウケイを選択してO Kボタンを押します。(または6を直接入力)

| |
|-------------------|
| シュウケイ センタク |
| 1 バッチ データ |
| 2 ザンガク ルイケイ カウンター |
| 3 イチブモン |
| 4 ニツケイ |

(3) 2番の「ザンガク ルイケイ カウンター」を選択してO Kボタンを押すと次の画面が表示されます。

| |
|---------------|
| シュツリョクサキ センタク |
| ✓ スクリーン |
| ラベル |
| USB プリンター |

(4) ラベルを準備してください。

(5) ラベルを選択してO Kボタンを押すと、ラベルに印字されます。(=メーターレポート)

(6) ホームキーを押すと元の画面に戻ります。