

【IS-420 メーターレポートの出し方】

(1) ホーム画面でメニューボタンを押すと次の画面が表示されます。

メイン メニュー
1. インエイ
2. バッチ セッテイ
3. ジョブ メモリー
4. リョウキン センタク

(2) リストから6番のシュウケイを選択してO Kボタンを押します。(または6を直接入力)

シュウケイ センタク
1 バッチ データ
2 ザンガク ルイケイ カウンター
3 イチブモン
4 ニツケイ

(3) 2番の「ザンガク ルイケイ カウンター」を選択してO Kボタンを押すと次の画面が表示されます。

シュツリョクサキ センタク
✓ スクリーン
ラベル
USB プリンター

(4) ラベルを準備してください。

(5) ラベルを選択してO Kボタンを押すと、ラベルに印字されます。(=メーターレポート)

(6) ホームキーを押すと元の画面に戻ります。